## qOrient: Инструкция по настройке телефонов

## Для всех телефонов

- 1. В настройках смартфона перейдите в раздел Настройки / Дополнительно (Расширенные настройки) / Конфеденциальность / Местоположение / Определение местоположения
- 2. Включите доступ к местоположению. Определение местоположения "По всем источникам"



## Особые указания для владельцев смартфонов с операционной системой MIUI (Xiaomi, Meizu и т.п.)

Нужно разрешить приложению "qOrient" работать в фоновом режиме, иначе запись трека и голосовое ведение работать не будут, так как приложение будет закрыто операционной системой. Разрешение делается так (MIUI 10)

- 1. В настройках смартфона перейдите в раздел "Питание и производительность" "Контроль активности"
- 2. В списке приложений нажмите "qOrient":

18:18 🔘 🔘 0,0 КБ/с 세비 奈 🕃					
	<	Контроль активнос	ги	:	
	Q 57 пр	иложений			
	Неактивн	ые приложения			
		Play Console			
	plesk	Plesk Mobile			
		Poweramp			
	Q	qOrient			

3. Нажмите "Нет ограничений"

18:20 🔘 🔘	● ● 0,0 K5/c "ı1l 奈 ⑤				
<	qOrient				
КОНТРОЛЬ ФО	НОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Нет ограни > Контроль акт работу прило	Нет ограничений Контроль активности не будет ограничивать работу приложений				
Умный реж Распознаван поддержания Контроль акт приложения	Умный режим (рекомендуется) Распознавание приложений и действий для поддержания работы важных процессов. Контроль активности будет обрабатывать важные приложения избирательно.				
<b>Мягкое огр</b> Может влият уведомления	<b>Эаничение</b> ь на некоторые функции ), но приложения не буд	1 (например, ут закрыты			
Жесткое о Работающие экономии эн	<b>граничение</b> приложения могут быть ергии	» закрыты для			

4. В настройках смартфона перейдите в раздел "Питание и производительность" - "Настройки", нажав кнопку



5. Для пункта "Очищать память" выберите "Никогда"

18:24 🔘 🔘		0,0 KB/c .111	r 🗊
<	Настро	йки	
экономия	ЭНЕРГИИ ПРИ БЛОН	КИРОВКЕ	
Отключат	ъ интернет	Никогда	>
Очищать	память	Никогда	>
УВЕДОМЛЕН	ния		
<b>Уведомля</b> Получать ув батареи	<b>чть о разряде</b> ведомления о быст	гром рузряде	C
ПРОЧИЕ НАС	стройки		
Таймер п	итания		>
Индикатс	р батареи	Процентный	>

6. Чтобы приложение передавало информацию о взятых КП в интернет сразу, лучше для пункта "Отключать интернет" также выбрать "Никогда"